

**ENGLISH****Panic Button****Getting Started**

1. Loosen the screw at button to open back cover. (Figure 1)
2. Insert the battery provided and close the back cover. (Figure 2)
3. Put the Control Panel into learning mode.
4. Press and hold the button for about 3 seconds to learn the Panic Button. (Figure 3)
5. Refer to Control Panel manual to complete learning process.

**Mounting Location**

- Mount in a convenient location for easy access, such as living room or bedroom

**Operation**

- Press and hold the button for 3 seconds to activate a Panic alarm regardless of system mode.
- The LED will light up when the button is pressed.

**Installation**

Before installation, put the Control Panel into Walk Test mode and press the button at mounting location to test signal range

1. The Panic Button has 2 knockouts on the inside of back cover.. (Figure 4)
2. Break through the knockouts; mark the mounting location on using knockouts as template. (Figure 5)
3. If required, drill holes into marked location and insert wall plug. (Figure 6)
4. Screw the back cover onto the mounting location. (Figure 7)
5. Replace the front cover onto the base.

- Instead of screw mounting, you can also use the double side adhesive tape included in the package to install the accessory.

**Battery**

The Temperature Sensor uses one **CR2032 3V** lithium battery. It features low battery detection function to notify the Control Panel when battery voltage is low..

**Specification****Environmental Condition:**

-10 °C to 40 °C, relative humidity 85% non-condensing.

**Radio:**

433 MHz

**ESPAÑOL****Botón de pánico****Pasos iniciales**

1. Aflojar el tornillo de la parte inferior del botón para abrir la tapa posterior.(Figura 1)
2. Introduzca la pila suministrada y cerrar la tapa posterior. (Figura 2)
3. Colocar el panel de control en modo de aprendizaje.
4. Mantener oprimido el botón durante 3 segundos para el aprendizaje del botón de pánico.(Figura 3)
5. Consulte el manual del panel de control para completar el proceso de aprendizaje.

**Ubicación de montaje**

- Ubicar el botón en lugar conveniente y de fácil acceso, como la sala o dormitorio.

**Operación**

- Mantener oprimido el botón durante 3 segundos para disparar la alarma de pánico independientemente del modo del sistema.
- El LED se iluminará cuando el botón es oprimido.

**Instalación**

Antes de instalarlo, ajustar el panel de control en modo Prueba de cobertura y oprimir el botón de prueba en la ubicación de montaje para verificar la intensidad de señal.

1. El botón de pánico tiene 2 orificios ciegos en la tapa posterior.(Figura 4)
  2. Romper los orificios ciegos y usarlos como plantilla para marcar los puntos sobre el sitio a instalar. (Figura 5)
  3. Si es necesario, perforar los orificios de montaje sobre las marcas realizadas e insertar los tacos de pared. (Figura 6)
  4. Atornillar la tapa posterior en el sitio escogido. (Figura 7)
  5. Poner la tapa frontal sobre la base.
- Si lo prefiere, puede utilizar también la cinta adhesiva de doble faz incluida en el empaque.

**Batería**







El botón de pánico utiliza una pila de litio **CR2032 de 3V**. Tiene la función de detección de batería baja para notificar el panel de control.

**Especificaciones****Condiciones ambientales:**

-10 °C hasta 40 °C, humedad relativa del 85% sin condensación.

**Frecuencia:**

433 MHz

**Figure 1 / Figura 1****Figure 2 / Figura 2****Figure 3 / Figura 3****Figure 4 / Figura 4****Figure 5 / Figura 5****Figure 6 / Figura 6****Figure 7 / Figura 7**

## FRANCAIS

### Bouton panique

Suivre les instructions de cette notice pour enregistrer et utiliser l'accessoire ; pour plus de détails, voir les images sur la droite.

### Enregistrement

1. Dévisser la vis du bas pour ouvrir la face arrière. (Figure 1)
2. Insérer la pile fournie et refermer la face arrière. (Figure 2)
3. Mettre la centrale en mode Enregistrement.
4. Maintenir le bouton appuyé pendant 3 secondes pour enregistrer l'accessoire. (Figure 3)
5. Se référer à la notice de la centrale pour finir l'enregistrement.

### Emplacement

- Installer dans un endroit facile d'accès, tels un salon ou une chambre.

### Utilisation

- Maintenir le bouton appuyé pendant 3 secondes pour activer une alarme Panique quel que soit le mode du système.
- Le voyant s'allume lorsque le bouton est appuyé.

### Installation

Avant installation, mettre la centrale en mode Test et appuyer sur le bouton, une fois à son emplacement, pour tester la portée du signal.

1. Le bouton panique a 2 pré-trous à l'intérieur de la face arrière. (Figure 4)
2. Percer les pré-trous ; marquer l'emplacement en utilisant les pré-trous comme repère. (Figure 5)
3. Si nécessaire, percer des trous à l'emplacement marqué et insérer des chevilles. (Figure 6)
4. Visser la face arrière à l'emplacement prévu. (Figure 7)
5. Refermer le détecteur.
  - Il est possible d'utiliser la bande adhésive double face pour fixer l'accessoire, mais nous vous recommandons de le visser.

### Pile

Le bouton panique utilise une pile lithium CR2032 3V. Quand la pile du bouton panique est faible, la centrale affiche une information.

### Spécifications

**Conditions environnementales :**  
-10°C à 40°C, humidité relative 85% sans condensation.

**Fréquence radio :**

433 MHz

## PORTUGUÊS

### Botão de pânico

#### Começando

1. Solte o parafuso no botão para abrir a tampa traseira. (Figure 1)
2. Insira a bateria fornecida e feche a tampa traseira. (Figure 2)
3. Coloque o Painel de Controle no modo de aprendizagem.
4. Pressione e segure o botão por cerca de 3 segundos para aprender o botão de pânico. (Figure 3)
5. Consulte o manual do painel de controle para concluir o processo de aprendizagem.

#### Local de Montagem

- Monte em um local conveniente para fácil acesso, tais como sala de estar ou no quarto.

#### Operação

- Pressione e segure o botão por 3 segundos para ativar um alarme de pânico, independentemente do modo de sistema.
- O LED acende-se quando o botão for pressionado.

#### Instalação

Antes da instalação, colocar o Painel de Controle no modo Walk Test e pressione o botão no local de montagem para testar o alcance do sinal

1. O Botão de pânico tem 2 nocautes no interior da tampa traseira. (Figure 4)
2. Romper os nocautes; marcar o local de montagem no uso nocautes como modelo. (Figure 5)
3. Se necessário, fazer furos em local marcado e inserir ficha de parede. (Figure 6)
4. Parafuso da tampa de volta para o local de montagem. (Figure 7)
5. Recoloque a tampa frontal na base.
  - Em vez de parafuso de montagem, você também pode usar a fita adesiva dupla face incluído no pacote para instalar o acessório.

#### Bateria

O sensor de temperatura usa uma bateria de lítio CR2032 3V. Possui baixo função de detecção de bateria para notificar o painel de controle quando a tensão da bateria é baixo.

#### Especificação

**Condição ambiental:**

-10 ° C a 40 ° C, umidade relativa de 85%, sem condensação.

**Rádio:**

433 MHz

Figure 1 / Figura 1



Figure 2 / Figura 2




Figure 3 / Figura 3




Figure 4 / Figura 4




Figure 5 / Figura 5




Figure 6 / Figura 6




Figure 7 / Figura 7

